# Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder.




Gjeldende fra 1. november 2026

# Elvias standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder

Gjeldende fra 1. november 2026

## INNLEDNING

Disse standardvilkårene regulerer tilknytning og bruk av nettet og levering av nettjenester til forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) tilknyttet Elvias distribusjonsnett, i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34).

Elvias (heretter kalt Nettselskapet) standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder (heretter kalt Standardvilkårene) er basert på Fornybar Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder (versjon 2021-01-14). Disse Standardvilkårene avløser tidligere standardvilkår for forbrukerkunder for de tidligere nettselskapene som i dag inngår i Elvia.

Standardvilkårene består av to deler:

- Standard nettleievilkår som regulerer forholdet mellom Nettselskapet som leverandør av nettjenester og Kunden som bruker av nettjenester (**Nettleievilkårene**).
- Standard tilknytningsvilkår som regulerer forholdet mellom Nettselskapet som leverandør av nettjenester og Installasjonseieren som eier av den elektriske Installasjonen som er eller blir tilknyttet Overføringsnettet (**Tilknytningsvilkårene**).

Standardvilkårene gjelder mellom Nettselskapet og Kunde/Installasjonseier fra det tidspunkt Kunden tar nettet i Tilknytningspunktet i bruk.

For forbrukerkunder er Installasjonseier og Kunde ofte samme person, med mindre det foreligger et leieforhold. Enkelte begrep er forklart nærmere i Standardvilkårenes definisjonsliste.

## DEFINISJONER

Følgende definisjoner skal legges til grunn i Nettleievilkårene og Tilknytningsvilkårene, med mindre noe annet fremkommer uttrykkelig.

**Anlegg/Installasjon**
I Nettleievilkårene er Anlegg å forstå som det elektriske anlegget som befinner seg bak et av Nettselskapets målepunkt.

I Tilknytningsvilkårene er Installasjon/Anlegg å forstå som den elektriske installasjonen som er tilknyttet i Tilknytningspunktet til Nettselskapets Overføringsnett. Et Tilknytningspunkt kan omfatte flere målepunkt.

**Anleggsadresse**
Adressen til stedet der Anlegg med målepunkt befinner seg.

**Anleggsbidrag**
Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny Installasjon eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende Installasjon.

**Anleggseier/Installasjonseier**
Den juridiske enhet (fysisk person eller selskap) som er eier av en eller flere elektriske Installasjoner som er tilknyttet Nettselskapets Overføringsnett.

**Eiendom**
Enhver Eiendom med elektrisk Installasjon som er tilknyttet eller skal tilknyttes Nettselskapets Overføringsnett. Som Eiendom regnes også eksempelvis en boligblokk eller et rekkehus. Den juridiske organiseringen av Eiendommen er uten betydning og en boligblokk kan eksempelvis betraktes som en Eiendom uavhengig av antall leiligheter i denne sammenheng.

**Elklagenemnda**
Klageinstans for nettleie- og tilknytningsvilkår, særlig knyttet til privatrettslige regler (f.eks. forbrukerkjøpsloven).

**Frakobling**
Frakobling omfatter frakobling av Installasjon/Anlegg fra Nettselskapets Overføringsnett ved hjelp av fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller Utkobling av en Installasjon/Anlegg ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan.

**Innkobling**
Innkobling er motstykket til Utkobling – se Utkobling.

**Installasjonseier**
Se Anleggseier.

**Kraftleverandør**
Virksomhet som omsetter elektrisk energi til sluttkunder og som har omsetningskonsesjon.

**Kunde**
Forbruker som hovedsakelig til husholdning eller fritidsbolig mottar og/eller leverer elektrisk energi, via Nettselskapets Overføringsnett i Tilknytningspunktet.

**Nettleie/Tariffer**
Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som Nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av Overføringsnettet.

**Nettselskap**
Selskap som har ansvar for overføringstjenester og som eier det elektriske nettet (Overføringsnettet) som Kundens Installasjon er tilknyttet, og som har offentlige konsesjoner og inntektsramme.

**Overføringsnett**
Overføringsnett (regionalt eller lokalt distribusjonsnett) med nominell spenning opp til og med 132 kV, med mindre annet er bestemt, som Nettselskapet bygger i henhold til Nettselskapets konsesjoner.

**Reguleringsmyndigheten for energi (RME)**
Klageinstans for nettleie- og tilknytningsvilkår knyttet til offentligrettslige krav som følger av energiloven med forskrifter.

**Stenging**
Et fysisk tiltak som foretas av Nettselskapet, og hindrer uttak/innmating av elektrisk energi inntil stengegrunnen er opphørt.

**Stikkledning**
En ledning, luftledning eller kabel, fra Nettselskapets overføringsnett til Installasjonseier/brukers Installasjon. Stikkledninger er en del av Overføringsnettet.

**Tariffer**
Se Nettleie.

**Tilknytningspunkt**
Tilknytningspunktet definerer det eiermessige skillet mellom Nettselskapets Overføringsnett og Installasjonseiers Installasjon.

**Tilkobling**
Tilkobling av en Installasjon/Anlegg representerer motstykket til Frakobling.

**Utkobling**
Fysisk tiltak som kobler ut Kundens Installasjon/Anlegg av driftshensyn eller for å stenge som følge av mislighold fra Kundens side.

# INNHOLD.


**STANDARD NETTLEIEVILKÅR** ____ **7**

**1 De som omfattes av Nettleievilkårene** ..... **7**
**2 Etablering av kundeforholdet** ..... **7**
**3 Kundeopplysninger** ..... **7**
**4 Nettleievilkårenes virkeområde og forutsetninger** ..... **7**
4-1 Virkeområde ..... 7
4-2 Nettleievilkårenes forutsetning ..... 8
4-3 Begrensning i bruk avnettet ved ekstraordinære forhold ..... 8
**5 Måling og måleravlesning** ..... **8**
5-1 Installasjon og drift av måleutstyr ..... 8
5-2 Måleravlesning ..... 8
5-3 Kontroll av måleutstyr ..... 9
5-4 Feil ved måleutstyr ..... 9
5-5 Merforbruk som følge av feil i Kundens Anlegg/Installasjon ..... 9
5-6 Varslingsplikt ..... 10
**6 Avregning, pris- og betalingsvilkår** ..... **10**
6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse ..... 10
6-2 Beregning og betaling av Nettleie ..... 10
6-3 Endring i Tariffer og betalingsvilkår ..... 10
6-4 Avregningsfeil ..... 10
**7 Stenging av kundens Anlegg** ..... **11**
7-1 Vilkår for Stenging ..... 11
7-2 Prosedyrer for Stenging ..... 11
7-3 Gjenåpning av stengt Anlegg ..... 11
7-4 Erstatningsansvar ved rettmessig Stenging ..... 11
**8 Tilkobling og Frakobling av Installasjonen** ..... **12**
8-1 Tilkobling og Frakobling ..... 12
8-2 Frakobling uten nærmere varsel ..... 12
8-3 Utkobling etter nærmere varsel ..... 12
**9 Adgangsrett** ..... **12**
**10 Inkasso** ..... **12**
**11 Konkurs** ..... **13**
**12 Oppsigelse av kundeforholdet** ..... **13**
12-1 Oppsigelse ..... 13
12-2 Avregning ved oppsigelse ..... 13
**13 Kundens krav ved forsinkelse og mangel** ..... **13**
13-1 Forsinkelse ..... 13
13-2 Mangel ..... 13
13-3 Kundens krav ved forsinkelse eller mangel ..... 13
13-4 Utbetaling til Kunden ved svært langvarige avbrudd ..... 13
13-5 Avhjelp ..... 13
13-6 Reklamasjon ..... 13
**14 Erstatning** ..... **14**
14-1 Nettselskapets erstatningsansvar ..... 14
14-2 Opplysningsplikt ved avbrudd og spenningsvariasjoner ..... 14
14-3 Produktskade ..... 14

14-4 Erstatningens omfang ... 14
14-5 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvar ... 14
14-6 Kundens erstatningsansvar ... 14
**15 Nytt kundeforhold innen samme husstand ... 14**
**16 Taushetsplikt ... 15**
**17 Endringer i Nettleievilkårene ... 15**
**18 Tvister ... 15**

**STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR ... 16**

**1 Generelt om Tilknytningsvilkårene ... 16**
**2 Bestilling og godkjenning av tilknytning ... 16**
2-1 Kundeforholdet og inngåelse av tilknytningsvilkår ... 16
2-2 Bestilling av tilknytning ... 16
2-3 Bekreftelse av bestilling ... 16
2-4 Forutsetninger for tilknytning ... 17
2-5 Overdragelse av en elektrisk Installasjon ... 17
2-6 Drift og vedlikehold av Kundens Installasjon(er) ... 17
2-7 Kundeopplysninger ... 17
**3 Fremføring og plassering av Overføringsnett ... 17**
3-1 Erverv av rettigheter til grunn for ledningsfremføring ... 17
3-2 Nettrasé og plassering av nødvendig utstyr ... 18
3-3 Fremføring av Overføringsnett til Installasjonseiers eget bruk ... 18
3-4 Fremføring av Overføringsnett /Stikkledning til andre ... 18
3-5 Plassering av nettstasjoner ... 18
3-6 Adgang til Overføringsnett og Installasjon ... 18
3-7 Arbeider og bruk av maskiner nært elektriske anlegg ... 18
3-8 Installasjonseiers/grunneiers/festers informasjonsplikt ... 19
3-9 Skade på Nettselskapets eiendom ... 19
3-10 Flytting eller fjerning av Nettselskapets Overføringsnett ... 19
**4 Tilknytning ... 19**
4-1 Tilknytningspunktet ... 19
4-2 Fysisk tilknytning ... 20
4-3 Annen utførelse ... 20
4-4 Midlertidig tilknytning ... 20
4-5 Endret systemspenning ... 20
4-6 Plusskunder ... 20
**5 Anleggsbidrag og annen kostnadsdekning ... 20**
**6 Målepunkt ... 21**
**7 Frakobling og Tilkobling av Installasjonen ... 21**
7-1 Frakobling og Tilkobling ... 21
7-2 Frakobling uten nærmere varsel ... 21
7-3 Utkobling etter nærmere varsel ... 21
**8 Ansvarsforhold ... 22**
8-1 Kundens krav ved mangel ... 22
8-2 Nettselskapets erstatningsansvar ... 22
8-3 Installasjonseiers medvirkning ... 22
8-4 Personskade ... 22
**9 Endring av Tilknytningsvilkårene ... 22**

9-1 Endring av Tilknytningsvilkårene ..... 22
9-2 Endring av særskilt avtalte tilknytningsvilkår ..... 22
**10 Tvister ..... 22**

# STANDARD NETTLEIEVILKÅR

## 1 De som omfattes av Nettleievilkårene

Disse standard nettleievilkår (Nettleievilkårene) regulerer forholdet mellom Nettselskapet som leverandør av nettjenester og Kunden som bruker av nettjenester.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og forskrifter til energiloven.

Ektefeller hefter for felles opparbeidet gjeld i henhold til ekteskapsloven § 41.

Kundens opparbeidede gjeld til Nettselskapet kan overføres til nytt kundeforhold ved flytting.

## 2 Etablering av kundeforholdet

Overføring av elektrisk energi fra Nettselskapet til Kunde reguleres både av privatrettslige regler, eksempelvis forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34) og offentligrettslige krav/regler, slik som energiloven med forskrifter (LOV-1990-06-29-50) samt Nettleievilkårene. Ved motstrid mellom Nettleievilkårene og ufravikelige lover/forskrifter, skal lovens/forskriftens regler gå foran. Dette gjelder imidlertid bare dersom Nettleievilkårenes regler kan sies å stille Kunden dårligere enn det som følger av slike lover og forskrifter.

Dersom Anlegget hovedsakelig brukes til næringsvirksomhet, er det Nettselskapets nettleievilkår for næringsvirksomhet som regulerer forholdet mellom Nettselskapet som leverandør av nettjenester og Kunden som bruker av nettjenester.

Nettleievilkårene gjelder fra bestilling eller automatisk når Kunden tar det aktuelle Anlegget i bruk. Nettleie er en regulert tjeneste etter energiloven (LOV-1990-06-29-50). Angrerettloven (LOV-2014-06-20-27) kommer ikke til anvendelse på inngåelse av kundeforhold for nettleie.

Nettselskapet skal ha de til enhver tid gjeldende Nettleievilkårene tilgjengelig for Kunden på hensiktsmessig måte, eksempelvis på Nettselskapets hjemmeside på Internett. Nettleievilkårene kan også sendes Kunden digitalt på forespørsel.

Dersom Kunden ikke har valgt Kraftleverandør, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt Nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt i forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301).

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i Nettleievilkårene skal, med mindre noe annet fremkommer uttrykkelig i Nettleievilkårene eller fremgår av sammenhengen i Nettleievilkårene, definisjonene i Standardvilkårenes definisjonsliste legges til grunn.

Er det behov for vilkår som avviker fra Nettselskapets standard nettleievilkår, skal det spesifiseres i eget vedlegg eller egen avtale.

## 3 Kundeopplysninger

Ved inngåelse av kundeforholdet kan Nettselskapet kreve identifikasjon av Kunden, med opplysninger om Kundens fullstendige navn, fødselsnummer/foretaksnummer, nåværende og tidligere bosteds-/ næringsadresse mv. Kunden er selv ansvarlig for at Nettselskapet til enhver tid har oppdatert kundeinformasjon.

Nettselskapet har også rett til å kreve og innhente opplysninger om forbruksdata, herunder opplysninger om Anlegget helt eller delvis er tenkt brukt til bolig-, fritids- eller næringsformål samt opplysninger om bankkontonummer for å utbetale eventuelle tilgodebeløp.

Nettselskapet skal behandle personopplysninger i tråd med de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler.

## 4 Nettleievilkårenes virkeområde og forutsetninger

### 4-1 Virkeområde

Nettleievilkårene omfatter vilkår for bruk av nettet til uttak av elektrisk energi iht. lover og forskrifter samt innmating fra plusskunder iht. forskrift for omsetningskonsesjonærer (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet stiller overføringskapasitet i sitt elektriske nett til disposisjon for Kunden på de vilkår som følger av Nettleievilkårene, gjeldende Tariffer samt lover og forskrifter som har betydning for forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.

Annet bruk av nettet, herunder signaloverføring, kan kun skje etter skriftlig avtale med Nettselskapet.

### 4-2 Nettleievilkårenes forutsetning

Nettselskapet har som hovedregel en plikt til å gi alle adgang til nettet (tilknytningsplikt). Tilknytningen skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav og Nettselskapets Tilknytningsvilkår.

Nettet skal tåle vanlig bruk av godkjent utstyr hos Kunden, hvilket vanligvis omfatter bruk av ny teknologi/utstyr som er utbredt i husholdninger. Dersom Kunden ønsker å tilkoble utstyr som vil kunne være forstyrrende eller til sjenanse eller skade for den tekniske drift av nettet for Nettselskapet eller til sjenanse for andre kunder, skal bruken av slikt utstyr godkjennes av Nettselskapet før eventuell tilkobling.

Det er en forutsetning at Kundens bruk av nettet ikke virker forstyrrende for andre kunder eller den tekniske drift av nettet. Som forstyrrende bruk av nettet regnes blant annet forhold i Kundens Anlegg som medfører avvik i forhold til de krav til leveringskvalitet Nettselskapet i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk er forpliktet til å overholde, jf. forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOR-2004-11-30-1557).

Kunden plikter å medvirke lojalt til oppfyllelse av forpliktelser i tilknytning til kundeforholdet, herunder ved å yte medvirkning som er rimelig og nødvendig for at Nettselskapet skal kunne oppfylle sine lov- og forskriftsmessige forpliktelser.

Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle Nettselskapet om hendelser i egne Anlegg eller eget utstyr dersom hendelsene kan føre til at Nettselskapet får problemer med å kunne oppfylle sine forpliktelser om leveringskvalitet, jf. forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOR-2004-11-30-1557).

### 4-3 Begrensning i bruk avnettet ved ekstraordinære forhold

Dersom Nettselskapet som følge av uforutsette hendelser i overliggende nett, rasjonering eller offentlige pålegg eller av andre grunner bare kan overføre kraft i begrenset utstrekning, bestemmer Nettselskapet i samsvar med de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav hvordan tilgjengelig overføringskapasitet i slike tilfeller skal disponeres til beste for hele konsesjonsområdet, jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOR-2002-05-07-448) og forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (FOR-2023-12-19-2161).

Begrensninger i overføringen mv. som følge av ovennevnte forhold er ikke å anse som mangler ved Nettselskapets ytelse.

Dersom planlagt arbeid vil medføre Utkobling eller begrensning i uttaket/innmatingen, skal Kunden som hovedregel varsles direkte eller på annen egnet måte, jf. 8-3.

## 5 Måling og måleravlesning

### 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling og normaltid (LOV-2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret, jf. forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301).

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Dette måleutstyret må være plassert i Kundens eget Anlegg, bak Nettselskapets måler, og kan ikke plasseres slik at Nettselskapets måleutstyr kan bli påvirket.

### 5-2 Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og i samsvar med forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301), hovedsakelig ved automatisk innhenting av måledata. Ved selvavlesning skal Kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette Nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av Nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har Nettselskapet rett og plikt til å fastsette Kundens forbruk/innmating skjønnsmessig.

Dersom Nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. For Anlegg uten automatisk avlesning, og Anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, skal Nettselskapet ta initiativ til å få avlest slik at målepunktene søkes avlest minst en gang i kalenderåret.

Nettselskapet har rett til å tariffere Kunden for merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler, jf. forskrift for omsetningskonsesjonærer (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet skal informere Kunden om at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er kontrollmyndighet ved uenighet om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i målepunktet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

### 5-3 Kontroll av måleutstyr

Begge parter kan når som helst forlange Nettselskapets måleutstyr kontrollert. Som en del av denne kontrollen foretar Nettselskapet også rutinemessig kontroll for å fastslå om påståtte feil kan skyldes jordfeil, feilkoblinger m.m. Den rutinemessige kontrollen omfatter ikke kontroll i Kundens eget Anlegg. Kunden er selv ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av eget Anlegg.

Forlanges ytterligere kontroll av måleutstyret, skjer dette av et laboratorium som er godkjent/akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, jf. forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-2007-12-28-1753). Laboratoriene skal være uavhengige av de som har ansvar for å ta beslutninger basert på testresultatene.

Den som krever måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-2007-12-28-1753), skal Nettselskapet bekoste kontrollen.

Resultatet av målerkontrollen(e) skal fullt ut gjøres tilgjengelig for begge parter.

### 5-4 Feil ved måleutstyr

Dersom måleutstyret ved kontroll viser mer eller mindre enn faktisk forbruk/innmating, eller hvis måleapparatet ikke har virket, kan Nettselskapet stipulere forbruket/innmatingen, jf. forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301). I den grad det er mulig, beregnes forbruket/innmatingen på grunnlag av Anleggets tidligere normale måleverdier eller på basis av nye kontrollmålinger av forbruket/innmatingen. Dette gjelder ikke dersom Kunden eller Nettselskapet kan sannsynliggjøre et annet forbruk/innmating i den angjeldende perioden.

Kunden blir belastet eller godskrevet for det beløp som svarer til differansen mellom beregnet forbruk/innmating og målt forbruk/innmating for den tid målefeilen kan sannsynliggjøres.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer (LOV-1979-05-18-18) og kapittel 6 i forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301). For kunder med fjernavleste målere skjer tilleggsbetaling som følge av feil i måleverdikjeden fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 6 måneder etter driftsdøgnet, jf. forskrift om måling, avregning, fakturering mv. I særlige tilfeller kan etterberegningen/godskrivingen utvides med inntil 10 år, jf. lov om foreldelse av fordringer § 10.

Når feilen skyldes Nettselskapet, kan Nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom Kunden var i aktsom god tro.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn det som tillates i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-2007-12-28-1753).

### 5-5 Merforbruk som følge av feil i Kundens Anlegg/Installasjon

Kunden svarer for feil/mangler i eget Anlegg. Hvis en feil eller mangel ved Kundens eget Anlegg gjør at måleutstyret har registrert et forbruk som Kunden ikke har kunnet nytte (merforbruk), har Kunden ikke krav på tilbakebetaling.

Nettselskapet svarer for feil/mangler i Overføringsnettet. Hvis en feil eller mangel ved Nettselskapets Overføringsnett gjør at måleutstyret hos Kunden har registrert et forbruk som Kunden ikke har kunnet nytte, har Kunden krav på tilbakebetaling i sin helhet.

Dersom det registrerte merforbruket skyldes feil/mangler både i Kundens eget Anlegg og feil/mangler i Nettselskapets Overføringsnett, svarer Nettselskapet og Kunde som hovedregel hver for halvparten av det registrerte merforbruket.

I denne sammenheng defineres en feil eller mangel som avvik fra anlegg i forskriftsmessig stand, jf. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FOR-1998-11-06-1060) og forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FOR-2005-12-20-1626), eksempelvis om bryterutstyr for jordfeil er montert i samsvar med gjeldende forskrifter og regelverk.

Hovedregelen i første og annet ledd kan fravikes dersom den ene av partene har medvirket til merforbruket ved egen skyld, for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden og dens betydning for at merforbruket ble registrert. Herunder skal det legges vekt på om partenes varslingsplikt i henhold til pkt. 5-6 er overholdt.

Merforbruket beregnes på grunnlag av Kundens tidligere normale forbruk i tilsvarende periode, med mindre en av partene kan sannsynliggjøre et annet forbruk i den perioden feilene/manglene har vært til stede, jf. bestemmelsene om stipulering ved feil i måleutstyr iht. pkt. 5-4.

Nettselskapet kan kreve at Kunden dokumenterer at eget Anlegg er i forskriftsmessig stand dersom Kunden mener å ha registrert et merforbruk.

### 5-6 Varslingsplikt

Hvis en av partene oppdager feil ved målingen, herunder mer- eller mindre forbruk/innmating i forhold til den forventede energiutveksling, plikter parten uten ugrunnet opphold å varsle den andre part.

## 6 Avregning, pris- og betalingsvilkår

### 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse

Kunden har betalingsplikt for de tjenester som Nettselskapet yter. Nettselskapet kan kreve at Kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil 4 måneders Nettleie, dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold eller dersom Kunden tidligere har misligholdt sin betalingsforpliktelse vesentlig. Tilsvarende krav kan fremsettes på samme vilkår også etter avtaleinngåelse.

Før nettet tas i bruk kan Nettselskapet kreve at Kunden fullt ut gjør opp gjeld som Kunden tidligere har pådratt seg ovenfor Nettselskapet eller som Kunden på annet grunnlag selv hefter for overfor Nettselskapet.

### 6-2 Beregning og betaling av Nettleie

De måleverdier som avleses av Nettselskapets måleutstyr er grunnlag for beregning av Nettleie. Nettleien betales i samsvar med gjeldende Tariff med tillegg av offentlige avgifter. Nettselskapet skal gjøre de til enhver tid gjeldende Tariffer for Nettleie tilgjengelig på Nettselskapets hjemmeside. Informasjon om gjeldende Tariffer skal gis skriftlig på forespørsel.

Nettselskapet plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for Nettselskapets Tariffer og beregningen av Tariffene for de ulike kundegrupper, jf. forskrift for omsetningskonsesjonærer (FOR-1999-03-11-302).

Ved uenighet mellom Nettselskapet og Kunden om Tariffer og andre nettleievilkår, plikter Nettselskapet å informere om at Kunden kan klage til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) eller Elklagenemnda.

Faktura forfaller til betaling i henhold til Nettselskapets faktureringsrutiner, og skal tilfredsstille krav til fakturering fastsatt i forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301).

Forsinkelsesrente påløper i henhold til forsinkelsesrenteloven (LOV-1976-12-17-100).

### 6-3 Endring i Tariffer og betalingsvilkår

Nettselskapet skal i rimelig tid før endring av Tariffer og/eller øvrige betalingsvilkår trer i kraft informere Kunden om endringene. Endringer kunngjøres ved direkte melding til Kunden eller på Nettselskapets hjemmeside, og skal inneholde en begrunnelse for eventuelle tariffendringer.

### 6-4 Avregningsfeil

Nettselskapet skal godskrive Kunden, eller kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil og feilaktig betaling. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike feil kan kreves for den tiden feilen kan sannsynliggjøres.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer (LOV-1979-05-18-18) og kapittel 6 i forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301). For kunder med fjernavleste målere skjer tilleggsbetaling som følge av feil i måleverdikjeden fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 6 måneder etter driftsdøgnet, jf. forskrift om måling, avregning, fakturering mv. Slikt oppgjør skal normalt foretas i tilknytning til førstkommende fakturering etter at feilen var klarlagt. I særlige tilfeller kan etterberegningen/godskrivingen utvides med inntil 10 år, jf. lov om foreldelse av fordringer § 10.

Når feilen skyldes Nettselskapet, kan Nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom Kunden var i aktsom god tro.

Nettselskapet skal uten ugrunnet opphold etter at det er oppdaget avregningsfeil eller andre feil knyttet til måledata, sørge for at dette blir korrigert.

## 7 Stenging av kundens Anlegg

### 7-1 Vilkår for Stenging

Nettselskapet kan stenge Kundens Anlegg iht. forbrukerkjøpslovens § 48a (LOV-2002-06-21-34) dersom det foreligger vesentlig brudd på Standardvilkårene fra Kundens side, herunder eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig Nettleie, manglende medvirkning til Nettselskapets oppfyllelse av lov- og forskriftsfastsatte forpliktelser eller vesentlig brudd på krav til medvirkning i forbindelse med installasjon, vedlikehold, måleravlesing eller kontroll av måleutstyr.

Dersom Nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil også vesentlig betalingsmislighold som gjelder kraftleveransen kunne utløse Stenging.

Stenging av et Anlegg fritar ikke Kunden for betaling av nettariffens faste kostnader mv. i den tid Anlegget er stengt.

Stenging kan ikke skje dersom Kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse, eller det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade. Kunden har selv et ansvar for å opplyse Nettselskapet om slike forhold, samt å dokumentere eller sannsynliggjøre forhold som gjøres gjeldende.

### 7-2 Prosedyrer for Stenging

Før Stenging kan skje, skal Nettselskapet ha forsøkt å kontakte Kunden personlig, f.eks. ved oppmøte på Anleggsadressen, via telefon, SMS eller oppgitt e-postadresse. Videre skal Kunden motta et skriftlig stengevarsel som sendes til Kundens faktureringsadresse.

Av stengevarselet skal det fremgå:

- at Kunden kan unngå Stenging ved betaling innen fire uker fra den dato varselet ble sendt, eventuelt ved å rette opp i annet mislighold av vilkårene innen en nærmere angitt frist
- en oppfordring til Kunden om snarlig å kontakte Nettselskapet hvis Stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade
- en oppfordring til Kunden om snarlig å kontakte Nettselskapet dersom Kunden har innsigelser mot grunnlaget for Stengingen eller dersom Kunden har betalingsproblemer eller lignende
- at Kunden kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en Stenging og eventuell gjenåpning av Kundens Anlegg
- at Kunden kan ta kontakt med NAV/sosialtjenesten der Kunden bor, for å avklare om Kunden har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

Dersom sosialtjenesten innen fire uker etter at stengevarsel er sendt har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle Kundens forpliktelse, skal Anlegget ikke stenges.

Stengevarsel kan sendes i samme brev som inkasso/purrevarsel dersom det klart fremkommer at det også er å betrakte som et stengevarsel.

Nettselskapet kan kreve at Kunden dekker nødvendige kostnader i forbindelse med en Stenging og eventuell gjenåpning av Kundens Anlegg. Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sending av varsel kan kreves dekket selv om Stenging ikke finner sted. Nettselskapet kan ikke kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet punktum dersom Nettselskapet har opptrådt i strid med bestemmelsene 7-1 eller 7-2.

### 7-3 Gjenåpning av stengt Anlegg

Hvis Nettselskapet har stengt et Anlegg, kan ingen andre enn Nettselskapet eller dennes representant åpne Anlegget igjen med mindre det skjer etter avtale med Nettselskapet.

Et Anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling eller manglende sikkerhetsstillelse, skal ikke gjenåpnes før all gjeld til Nettselskapet og kostnader i samband med Stenging og gjenåpning er betalt. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om nedbetaling av gjeld og, eventuelt, NAV/sosialtjenesten eller andre i tillegg stiller garanti for løpende utgifter eller det er fare for liv og helse eller betydelig tingskade.

Et Anlegg som er stengt på grunn av andre brudd på vilkårene fra Kundens side, herunder plikten til å medvirke i forbindelse med installasjon, måleravlesing, eller kontroll av måleutstyr, vil ikke gjenåpnes før misligholdet opphører. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om forutsetningene for dette.

### 7-4 Erstatningsansvar ved rettmessig Stenging

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå hos en Kunde ved rettmessig Stenging.

## 8 Tilkobling og Frakobling av Installasjonen

### 8-1 Tilkobling og Frakobling

Tilkobling og Frakobling av Installasjonen kan bare utføres av Nettselskapet eller dennes representant. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap ved Til- eller Frakoblinger som er hjemlet i pkt. 8, med mindre noe annet følger av pkt. 14-2.

Dersom Nettselskapet har Frakoblet en Installasjon, kan ingen andre enn Nettselskapet eller dennes representant Tilkoble Installasjonen igjen, jf. også pkt. 7-3.

### 8-2 Frakobling uten nærmere varsel

Nettselskapet eller det lokale eltilsyn (DLE) kan etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FOR-1998-11-06-1060) eller forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FOR-2005-12-20-1626) koble fra et forskriftsstridig Anlegg, dersom pålegg om utbedring av mangler ved Installasjonen ikke er etterkommet til avtalt tid eller dersom det ikke brukes godkjente apparater. Frakobling kan skje uten nærmere varsel dersom:

- Kundens nett, Anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre Installasjoner medfører fare
- Kundens nett, Anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre Installasjoner har behov for øyeblikkelig Frakobling/utbedring
- bruk kan medføre ikke ubetydelig skade eller ulempe for Kunden, Nettselskapet eller andre
- det er behov for seksjonering grunnet feilsøking i Overføringsnettet eller Kundens nett

Selv om Nettselskapet i henhold til ovennevnte har adgang til å foreta Frakobling uten varsel, skal Nettselskapet likevel etterstrebe varsling der dette er praktisk mulig. Videre skal Nettselskapet ikke opprettholde Frakobling lenger enn det som er nødvendig av hensyn til formålet med hver enkelt Frakobling slik beskrevet ovenfor. Nettselskapet skal også i tilfelle av Frakobling i rimelig utstrekning holde Kunden løpende oppdatert inntil Tilkobling igjen kan finne sted.

### 8-3 Utkobling etter nærmere varsel

Nettselskapet kan koble ut Kundens Anlegg ved behov, f.eks. for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse, ombygging, feilsøking, feilretting eller utvidelse av Nettselskapets Overføringsnett og/eller andre nettkunders Installasjoner, jf. blant annet forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOR-2004-11-30-1557).

Nettselskapet skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, som hovedregel varsle de berørte kundene om tidspunkt og varighet i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte.

Nettselskapet skal under driftsforstyrrelser, så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte kunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning. Se for øvrig pkt. 14-2.

I den utstrekning det er hensiktsmessig, skal Utkoblingen legges til tider som er til minst ulempe for Kunden og Nettselskapet. Varsel om Utkobling medfører ingen plikt for Nettselskapet til å koble ut Anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

## 9 Adgangsrett

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyr i forbindelse med blant annet installasjon, bytting av måler, måleravlesing, kontroll, Stenging, gjenåpning, Frakobling og Tilkobling slik angitt i kapittel 5, 7 og 8 for å kunne oppfylle sine plikter iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om måling, avregning, fakturering mv. (FOR-1999-03-11-301) samt forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR 2007-12-28-1753). Nettselskapets adgangsrett gjelder uavhengig av måleutstyrets plassering, herunder inne i bolig, fritidsbolig, eller bygg tilknyttet husstanden eller fritidsboligen.

Kunden kan ikke motsette seg eller begrense Nettselskapets adgangsrett i forbindelse med Nettselskapets oppfyllelse av Nettleievilkårene. I situasjoner med fare for liv, helse eller betydelig tingskade for Kunden og/eller andre har Nettselskapet under enhver omstendighet umiddelbar adgangsrett. I øvrige situasjoner har Nettselskapet rett til adgang innen rimelig tid og vanligvis etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden enten via post, SMS eller oppgitt e-postadresse.

## 10 Inkasso

Inkasso skal gjennomføres i samsvar med inkassoloven med forskrifter (LOV-1998-05-13-26).

## 11 Konkurs

Er Kunden konkurs, og en panthaver eller konkursboet tilbyr seg å etablere et nytt kundeforhold, kan Nettselskapet vanligvis ikke avslå et slikt tilbud dersom vilkårene etter det til enhver tid gjeldene regelverk er oppfylt. Så vel en panthaver som konkursboet har krav på nytt kundeforhold med Nettselskapet, og kan i likhet med andre nye Kunder motsette seg et krav fra Nettselskapet om dekning av den tidligere Kundens gjeld som vilkår for inngåelse av nytt kundeforhold. Tilsvarende gjelder også i den grad Nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt.

Det kan kreves sikkerhet for rettidig betaling.

## 12 Oppsigelse av kundeforholdet

### 12-1 Oppsigelse

Dersom Kunden flytter, opphører kundeforholdet fra det tidspunkt som oppgis fra Kraftleverandøren. Mottar ikke Nettselskapet slik melding fra Kraftleverandøren, er Kunden ansvarlig for nettilknytningen og de kostnader som påløper etter flyttingen inntil ny Kunde overtar. Er Kunden blitt avskåret fra å benytte nettet, kan kundeforholdet sies opp med 14 dagers skriftlig varsel.

Dersom Nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftleveransen.

### 12-2 Avregning ved oppsigelse

Kunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen, eller til måleravlesning foreligger.

Kunden plikter å underrette Nettselskapet, om nødvendig, om adkomstmuligheter for avlesning av måler samt for eventuell Frakobling av Anlegget.

## 13 Kundens krav ved forsinkelse og mangel

### 13-1 Forsinkelse

Nettselskapets ytelse er forsinket dersom det oppstår et avbrudd i leveringen.

### 13-2 Mangel

Nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOR-2004-11-30-1557) eller avtale med Kunden, og dette ikke skyldes forhold i Kundens Anlegg.

### 13-3 Kundens krav ved forsinkelse eller mangel

Dersom det foreligger en forsinkelse eller en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden holde tilbake betalingen for å dekke pådratt økonomisk tap som følge av forsinkelsen eller mangelen, og som Nettselskapet er erstatningspliktig for etter punkt 14, i den utstrekning dette er nødvendig for å dekke Kundens tap.

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden i tillegg kreve prisavslag.

Kunden kan gjøre sitt mangelskrav mot Nettselskapet gjeldende mot overliggende nett i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven § 35 (LOV-2002-06-21-34).

### 13-4 Utbetaling til Kunden ved svært langvarige avbrudd

Kunden vil få direkte utbetalt et beløp fra Nettselskapet ved svært langvarige avbrudd i henhold til de til enhver tid gjeldende regler fastsatt i forskrift om strømnettselskapenes inntekter (FOR-2025-01-14-50).

### 13-5 Avhjelp

Nettselskapet har rett og plikt til å avhjelpe forsinkelse og mangel, uten kostnad for Kunden, uten ugrunnet opphold etter at Kunden har gitt beskjed om dette, dersom dette kan skje uten vesentlig ulempe for Kunden.

### 13-6 Reklamasjon

Kunden taper sin rett til å gjøre en forsinkelse eller mangel gjeldende hvis Kunden ikke innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Nettselskapet beskjed om forsinkelsen eller mangelen, eksempelvis feil ved spenningen. Denne fristen skal ikke i noe tilfelle være kortere enn to måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen.

Reklamasjon må i alle tilfeller senest skje to år etter det tidspunktet forsinkelsen inntrådte, eller mangelen oppstod.

## 14 Erstatning

### 14-1 Nettselskapets erstatningsansvar

Nettselskapet er ansvarlig for tap Kunden lider som følge av forsinkelser eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt Nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som Nettselskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som Nettselskapet har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle Nettleievilkårene, er Nettselskapet fri for ansvar bare dersom også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som Nettselskapet har brukt, et annet nettselskap i overliggende eller sideordnet nett.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Nettselskapet da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

### 14-2 Opplysningsplikt ved avbrudd og spenningsvariasjoner

Nettselskapet skal ved ikke-planlagte avbrudd og spenningsvariasjoner så langt som mulig informere de berørte kundene om årsaken til avbruddet eller spenningsvariasjonen og forventet tidspunkt for gjenopprettet strømforsyning. Informasjonen skal gis på en hensiktsmessig måte, eksempelvis via Nettselskapets hjemmeside på internett.

Gis ikke slik melding innen rimelig tid etter at Nettselskapet fikk eller burde ha fått kjennskap til årsaken til avbruddet eller spenningsvariasjonen, kan Kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om Kunden hadde fått meldingen i tide. Se for øvrig pkt. 8.

### 14-3 Produktskade

Erstatning for produktskade kan kreves innenfor rammen av forbrukerkjøpsloven § 34 (LOV-2002-06-21-34).

### 14-4 Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket eller mangelfull ytelse skal svare til det økonomiske tapet Kunden er påført ved brudd på vilkårene. Dette gjelder likevel bare tap som Nettselskapet med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av bruddet.

Erstatningen dekker ikke følgende tap:

- tap som følge av personskade, eller
- tap i Kundens næringsvirksomhet, direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrenset til tapt eller redusert omsetning eller produksjon.

### 14-5 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvar

Kunden har innenfor gjeldende erstatningsrettslige prinsipper plikt til å begrense sitt eget økonomiske tap. I motsatt tilfelle, må Kunden selv bære den delen av tapet som på den måten kunne vært unngått.

Erstatningen kan helt eller delvis settes ned innenfor rammen av skadeerstatningsloven (LOV-1969-06-13-26) § 5-1 (medvirkning) eller § 5-2 (lemping) eller dersom den vil virke urimelig for Nettselskapet ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanlig oppstår i lignende tilfeller, og forholdet ellers.

### 14-6 Kundens erstatningsansvar

Nettselskapet kan kreve erstatning for tap det lider som følge av brudd på vilkårene fra Kundens side. Dette gjelder likevel ikke så langt Kunden godtgjør at bruddet skyldtes hindring utenfor Kundens kontroll som Kunden ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av.

## 15 Nytt kundeforhold innen samme husstand

Kunden kan overdra kundeforholdet med tilhørende rettigheter og plikter etter Nettselskapets forutgående samtykke til andre innen samme husstand. I den utstrekning gjelden er opparbeidet sammen, kan ikke annet medlem av samme husstand, herunder samboer eller annen bruker av samme Anlegg, tegne nytt kundeforhold med mindre all gjeld til Nettselskapet er betalt eller gjeldsforpliktelsen overtas, jf. ekteskapsloven § 41 (LOV-1991-07-04-47).

## 16 Taushetsplikt

Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører Kunden eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av slike opplysninger skjer:

- med samtykke fra den opplysningen gjelder
- med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
- som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Nettselskapet i tilfeller der det foreligger tungtveiende saklige grunner, f.eks. kan informere tredjepart, herunder Installasjonseier, om at et Anlegg er eller vil bli uten strømforsyning og at dette kan medføre skade, økonomisk tap eller ulempe for tredjepart. [1]

## 17 Endringer i Nettleievilkårene

Nettselskapet har rett til å foreta endringer i Nettleievilkårene. Endringer av innholdet i Nettleievilkårene trer i kraft tidligst 30 dager etter at Nettselskapet har gitt varsel som direkte melding til Kunden eller på annen egnet måte, eksempelvis gjennom Nettselskapets hjemmeside på Internett.

## 18 Tvister

Uenighet om vilkår for tilknytning og bruk av nettet gitt av energiloven med forskrifter kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som kan fatte vedtak i saken.

Tvister i anledning Nettleievilkårene kan for øvrig forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan den ikke samtidig bringes inn for domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for Elklagenemnda. En sak som Elklagenemnda har realitetsbehandlet eller avvist, kan bringes inn for tingretten.

[1] Se for øvrig Fornybar Norges bransjestandard for personvern

# STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR

## 1 Generelt om Tilknytningsvilkårene

Nettselskapet har tilknytnings- og leveringsplikt iht. energilovens kapittel 3 (LOV-1990-06-29-50) samt tilhørende forskrifter. Disse standard tilknytningsvilkår (Tilknytningsvilkårene) regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske Installasjonen som er eller blir tilknyttet Overføringsnettet. De til enhver tid gjeldende Tilknytningsvilkårene skal være tilgjengelig, eksempelvis på Nettselskapets hjemmeside.

Tilknytning av en elektrisk Installasjon kan også berøre forholdet til en grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en Eiendom uten at disse er identiske med, eller kan identifiseres med, Installasjonseier. Forholdet mellom Nettselskapet og disse reguleres av Tilknytningsvilkårene og eksempelvis av servituttloven, jf. lov um særlege råderettar over framand eigedom (LOV-1968-11-29) i tillegg til eventuelt særskilt inngått avtale eller grunnerverv gjennomført på annen måte.

Ansvarsforholdet mellom Nettselskapet og Kunden er beskrevet i Nettleievilkårene. De samme prinsipper gjelder så langt de passer også for forhold som reguleres i Tilknytningsvilkårene. Noen hovedprinsipper er gitt i pkt. 8. For å få en fyldigere forståelse av ansvarsforholdet, henvises det til Nettleievilkårene.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i Tilknytningsvilkårene skal, med mindre noe annet fremkommer uttrykkelig eller fremgår av sammenhengen, definisjonene i Standardvilkårenes definisjonsliste legges til grunn.

## 2 Bestilling og godkjenning av tilknytning

### 2-1 Kundeforholdet og inngåelse av tilknytningsvilkår

Kundeforholdet består av disse Tilknytningsvilkårene samt de forutsetninger som er lagt til grunn for tilknytningen og de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Dersom forutsetningene for tilknytning av en Installasjon blir vesentlig endret, kan Nettselskapet kreve å få dekket de kostnader knyttet til drift og vedlikehold som ikke dekkes av Nettleien.

Dersom Anlegget hovedsakelig skal brukes til næringsvirksomhet, gjelder Nettselskapets tilknytningsvilkår for næringskunder.

### 2-2 Bestilling av tilknytning

Bestilling av tilknytning bør fortrinnsvis skje så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Bestilling og utførelse av tilknytning til Overføringsnettet skal skje i henhold til gjeldende forskrifter og Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer, regler og rutiner og de til enhver tid gjeldende normer for tilknytning, eksempelvis NEK 399: "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett".

Den som bestiller tilknytning av en elektrisk Installasjon, må oppgi blant annet følgende informasjon:

- om bestillingen gjelder permanent eller midlertidig tilknytning
- om bestillingen gjelder ny Installasjon eller endring i eksisterende Installasjon som medfører behov for endring i Tilknytningspunktet
- Installasjonseiers fullstendige navn
- Installasjonseiers foretaksnummer/fødselsnummer/bostedsadresse/næringsadresse
- installasjons-/Anleggsadresse
- forslag til energi- og effektbudsjett
- Installasjonens bruksformål
- lokalt produksjonsanlegg (plusskunde) og/eller ladeanlegg
- forslag til plassering av Tilknytningspunkt/målepunkt/overbelastningsvern

### 2-3 Bekreftelse av bestilling

Nettselskapet melder skriftlig til Installasjonseier eller dennes representant om bestillingen er godkjent med utgangspunkt i de innmeldte data, eller om det kreves ytterligere informasjon. Eventuell nektelse skal være innenfor de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav og grunngis skriftlig. Ved uenighet, kan Installasjonseier bringe saken inn for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for avgjørelse.

### 2-4 Forutsetninger for tilknytning

En elektrisk Installasjon blir tilknyttet Nettselskapets Overføringsnett på de forutsetninger som fremgår av Nettselskapets tilbakemelding til Installasjonseier og med de rettigheter og plikter som følger av Tilknytningsvilkårene, samt de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

For dimensjonering av tilknytningen legges det til grunn bruksformålet og et omforent energi- og effektbudsjett.

Forutsetningene for tilknytningen dokumenteres i et eget vedlegg til Tilknytningsvilkårene eller på annen egnet måte og kan tinglyses på Eiendommens grunnbokblad for Nettselskapets regning. Vedlegget kan blant annet inneholde følgende informasjon:

- Tilknytningspunktets utforming
- energi- og effektbudsjett
- Installasjonens bruksformål
- plassering av målepunkt/overbelastningsvern

### 2-5 Overdragelse av en elektrisk Installasjon

Dersom en elektrisk Installasjon skifter eier etter tilknytning, tiltrer ny eier ved overtakelse de samme rettigheter og plikter som opprinnelige eier. Melding om ny Installasjonseier skal sendes Nettselskapet uten ugrunnet opphold.

Ved overdragelse av eierskap til en elektrisk Installasjon som er tilknyttet Nettselskapets Overføringsnett, skal eier informere ny eier om de rettigheter og plikter som er avtalt mellom partene.

### 2-6 Drift og vedlikehold av Kundens Installasjon(er)

Installasjonseier er ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin Installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, samt relevante normer, standarder og retningslinjer. Oppstår det feil på Installasjonen skal Installasjonseier straks underrette kvalifisert elektroforetak (installatør) og Nettselskapet, og sørge for at nødvendig utbedring/feilretting foretas.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/det lokale eltilsyn (DLE) har i samsvar med gjeldende lover og forskrifter rett til utvidet adgang til alle Installasjonseiers/brukers Installasjoner.

### 2-7 Kundeopplysninger

Ved inngåelse av Tilknytningsvilkårene kan Nettselskapet kreve identifikasjon av Kunden, med opplysninger om Kundens fullstendige navn, fødselsnummer/foretaksnummer, nåværende og tidligere bosteds-/ næringsadresse, mv.

Nettselskapet har også rett til å kreve opplysninger om forbruksdata, herunder opplysninger om Anlegget helt eller delvis er tenkt brukt til bolig-, fritids- eller næringsformål.

Nettselskapet skal behandle personopplysninger i tråd med de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, jf. lov om behandling av personopplysninger (LOV-2018-06-15-38).[2] Herunder ikke utlevere personopplysninger som vedrører Anleggseier eller noen i Anleggseiers husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer:

- med samtykke fra den opplysningen gjelder,
- med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
- som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Nettselskapet og Anleggseier, samt deres ansatte og medhjelpere, har likeledes plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold mv.

## 3 Fremføring og plassering av Overføringsnett

### 3-1 Erverv av rettigheter til grunn for ledningsfremføring

Nettselskapet erverver ved tilknytning av Installasjonen rettigheter til fremføring av og adgang til Overføringsnettet over grunn som Installasjonseier eier eller fester. Det betales ikke vederlag for slike rettigheter, unntatt eventuelt for rett til plassering av nettstasjon som en engangserstatning.

[2] Se også Fornybar Norges bransjestandard for personvern

### 3-2 Nettrasé og plassering av nødvendig utstyr

Ved fremføring av Overføringsnett skal grunneier/fester på forhånd gis muligheter til å uttale seg om trasévalg og plassering av annet nødvendig utstyr. Nettselskapet skal påse at plassering og utførelse av Overføringsnettet medfører minst mulig ulempe for grunneier/fester. For øvrig vises til Lov om rettstilhøve mellom grannar (LOV-1961-12-22-4) og Plan og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71). Når Nettselskapet bruker nett/trasé til annet enn energioverføring, skal dette skje uten unødvendig ulempe for grunneier/fester og Installasjonseier.

### 3-3 Fremføring av Overføringsnett til Installasjonseiers eget bruk

Nettselskapet avgjør hvordan Overføringsnettet skal fremføres, herunder plassering, art og dimensjon. Til hver Installasjon fører Nettselskapet som regel bare frem én Stikkledning.

Grunneier/fester skal uten vederlag eller erstatning gi uhindret adgang til fremføring av nødvendig Overføringsnett og/eller Stikkledning for tilknytning av egen Installasjon. Fremføringen skal skje til minst mulig ulempe for grunneier/fester. På forhånd påviser Nettselskapet, så langt det er mulig, ledningstrasé, plassering av stolper og annet utstyr for grunneier/fester.

Grunneieren har ikke krav på erstatning for skader og ulemper som Stikkledningen kan medføre, unntatt ved uaktsomhet fra Nettselskapets side. Nettselskapet har rett til å fremføre og vedlikeholde Overføringsnettet. Det samme gjelder andre som har rett til å benytte ledningstraséen. Fremføring og vedlikehold skal skje til minst mulig ulempe for grunneier/fester.

### 3-4 Fremføring av Overføringsnett /Stikkledning til andre

Nettselskapet har rett til å fremføre og bruke Overføringsnett, herunder luftledning eller jordkabel, på eller over grunn som en Installasjonseier eier eller fester, til å tilknytte andre Installasjonseieres Anlegg. Fremføring skjer som hovedregel uten vederlag i tråd med grunnleggende ekspropriasjonsrettslige prinsipper, men Installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Arbeid med fremføring av Overføringsnettet skal medføre minst mulig ulempe for Installasjonseier/grunneier/fester.

### 3-5 Plassering av nettstasjoner

Ved tilknytning av større Installasjoner har Nettselskapet rett til å kreve avstått rom i bygning eller tomt til nettstasjon(er). Plass som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av Nettselskapet. Eventuelt vederlag for plassering av nettstasjon som skal betjene flere Installasjonseieres Anlegg, fastsettes som et engangsbeløp iht. Nettselskapets retningslinjer og innarbeides i egen avtale eller fastsettes etter rettslig skjønn. Skal nettstasjonen kun betjene Installasjonseierens Anlegg, betales ikke vederlag til Installasjonseier for avstått rom eller tomt for nettstasjon.

Nettselskapet kan også kreve areal eller rom til kommunikasjonsutstyr for automatisk avlesning.

Nettselskapet kan uten ytterligere godtgjørelse føre ledninger og kabler ut fra nettstasjon til tilknytning av andre elektriske Installasjoner/nettkunder. Dette skal skje med minst mulig ulempe for Installasjonseier og andre som disponerer Eiendommen.

### 3-6 Adgang til Overføringsnett og Installasjon

Installasjonseier skal gi Nettselskapet, og andre som benytter ledningsnettet, uhindret adgang til Eiendommen for vedlikehold og drift av Overføringsnettet og Tilknytningspunktet inklusive måleranlegg. Nettselskapet kan etter forhåndsvarsel til grunneier/fester foreta nødvendig kvisting og rydding av trær av sikkerhetsmessige hensyn og for å hindre skade på ledningene. Inngrep skal skje med minst mulig ulempe for grunneier/fester. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til nettstasjoner, også når disse er plassert i Installasjonseiers bygg.

### 3-7 Arbeider og bruk av maskiner nært elektriske anlegg

Installasjonseier/grunneier/fester skal varsle Nettselskapet så tidlig som mulig når det skal foretas arbeid på Eiendommen som kan få negativ påvirkning på luftledningsanlegg, slik som, men ikke begrenset til sprenging, graving, endring av terrenghøyde, bygging og lignende. Det samme gjelder arbeid med anleggsmaskiner eller redskaper med stor rekkevidde nærmere luftledningsanlegget enn 30 meter, og som kan medføre fare.

Nettselskapet vil deretter vurdere nødvendige sikkerhetsmessige tiltak, herunder, men ikke begrenset til, overvåking av arbeid nær luftledningsanlegget. Nettselskapet dekker egne kostnader ved å anvise sikkerhetstiltak. Dersom sikringsarbeidet medfører urimelige merkostnader for Nettselskapet, kan Nettselskapet kreve disse dekket av Installasjonseier/grunneier/fester eller den som forestår arbeidet. Arbeidet kan under enhver omstendighet ikke iverksettes før Nettselskapet har gitt skriftlig aksept.

Tilsvarende skal Installasjonseier/grunneier/fester varsle Nettselskapet så tidlig som mulig når det skal foretas arbeid på Eiendommen som kan få negativ påvirkning på kabelanlegg eller andre elektriske anlegg, slik som, men ikke begrenset til

sprenging, graving, endring av terrenghøyde, bygging og lignende.

Nettselskapet vil deretter vurdere nødvendige sikkerhetsmessige tiltak, slik som kabelpåvisning og overvåking av arbeid nær kabelanlegget. Nettselskapet dekker egne kostnader ved å anvise sikkerhetstiltak. Dersom sikringsarbeidet medfører urimelige merkostnader for Nettselskapet, kan Nettselskapet kreve disse dekket av Installasjonseier/grunneier/fester eller den som forestår arbeidet. Arbeidet kan under enhver omstendighet ikke iverksettes før Nettselskapet har gitt skriftlig aksept.

### 3-8 Installasjonseiers/grunneiers/festers informasjonsplikt

Installasjonseier/grunneier/fester har plikt til å underrette Nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging, felling av trær eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Nettselskapets Overføringsnett. Underretning skal skje så tidlig at nødvendige sikkerhetstiltak mv. kan iverksettes. Dersom tiltakene medfører urimelige merkostnader for Nettselskapet, kan Nettselskapet kreve disse dekket av Installasjonseier/grunneier/fester eller den som forestår arbeidet.

### 3-9 Skade på Nettselskapets eiendom

Nettselskapet kan innenfor gjeldende erstatningsrettslige prinsipper kreve erstatning for skade en Installasjonseier/grunneier/fester/bruker av Installasjonen mv. forårsaker på Nettselskapets eiendom. Unnlatt varsling til Nettselskapet i tilfeller som nevnt i pkt. 3-7 og pkt. 3-8, eller varsling så sent at Nettselskapet ikke kan overholde rettledningsplikten, vil normalt betraktes som uaktsomhet.

### 3-10 Flytting eller fjerning av Nettselskapets Overføringsnett

Hvis det som følge Installasjonseiers/grunneiers/festers behov er nødvendig, kan det anmodes om flytting, forandring eller fjerning av Stikkledning eller lavspenningsnett. Tilsvarende gjelder kun unntaksvis for høyspennings fordelingsnett. Nettselskapet utfører i slike tilfeller eventuelt arbeid med flytting, forandring eller fjerning av Stikkledning eller Overføringsnett for Installasjonseiers/rekvirentens regning.

Nettanlegg kan også flyttes som følge av offentlige påbud.

Nettselskapet kan fjerne Stikkledningen og den del av Overføringsnettet som tjener til forsyning av en Installasjon/Anlegg som er uten Kunde med aktivt kundeforhold. Før slik fjerning finner sted, skal Nettselskapet skriftlig varsle Installasjonseier. Hvis Nettselskapet ikke mottar bekreftelse på opprettholdelse av tilknytningen og inngåelse av nytt avtaleforhold i henhold til Nettselskapets gjeldende standardvilkår for nettleie og tilknytning, innen en måned etter at varselet er sendt fra Nettselskapet, kan Nettselskapet fjerne de aktuelle nettdeler. Ved eventuell ny tilknytning på et senere tidspunkt skal det betales Anleggsbidrag innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

## 4 Tilknytning

### 4-1 Tilknytningspunktet

Tilknytningspunktet angir eiergrensesnittet mellom Nettselskapets Overføringsnett og Installasjonseiers elektriske Installasjon, og angir også grensesnittet for partenes drifts- og vedlikeholdsansvar for anleggsdeler og komponenter, jf. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FOR-1998-11-06-1060).

Nettselskapet kan blant annet definere Tilknytningspunktet som:

- det punkt i Overføringsnettet hvor Stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett i henhold til NEK 399 "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett"

I det siste tilfelle er Stikkledningen en del av Nettselskapets Overføringsnett. Tilknytningen utføres i henhold til Nettselskapets standard rutiner og retningslinjer. Installasjonseiers Installasjon tilknyttes Overføringsnettet på avtalt spenningsnivå og anvist Tilknytningspunkt. Tilknytningspunktet angis på skjema "Melding om installasjonsarbeid" eller på annet vis. Nettselskapet bestemmer Installasjonens overbelastningsvern ut fra et omforent energi- og effektbudsjett.

Dersom Stikkledningen er en del av Nettselskapets Overføringsnett, avgjør Nettselskapet hvordan Stikkledningen fremføres, plasseres og hvilken art og dimensjon den skal ha. Det kan ikke kreves erstatning for ulemper som Stikkledning senere kan medføre, med mindre det foreligger uaktsomhet fra Nettselskapets side.

### 4-2 Fysisk tilknytning

Tilknytningen skal gjennomføres så snart som praktisk mulig etter at Installasjonen er meldt ferdig av kvalifisert elektroforetak (installatør), eller etter nærmere avtale. Ingen andre enn Nettselskapet, eller dennes representant, har adgang til å knytte en Installasjon til Overføringsnettet. Urettmessig tilknytning av en Installasjon kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

### 4-3 Annen utførelse

Dersom Installasjonseier ønsker tilknytningen utført på annen måte enn Nettselskapets standard rutiner og retningslinjer beskriver, skal dette avtales skriftlig med Nettselskapet, som eventuelt kan velge å utføre arbeidet etter bestilling og kreve eventuelle merkostnader dekket av Installasjonseier. Etter avtale mellom Installasjonseier og Nettselskapet kan arbeidet i Tilknytningspunktet utføres av en tredjepart som godkjennes av Nettselskapet.

### 4-4 Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning av en Installasjon til Nettselskapets Overføringsnett utføres av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger etter Installasjonseiers bestilling. Fremføring, montering, demontering og eventuelt vedlikehold av midlertidige lav-/høyspennings Overføringsnett betales av Installasjonseier/bestiller før arbeidet igangsettes. Ved midlertidig tilknytning kan Nettselskapet og Installasjonseier inngå avtale om at arbeidet i Tilknytningspunktet utføres av en tredjepart som godkjennes av Nettselskapet.

Før spenningssetting har Nettselskapet rett til å besiktige og godkjenne utførelsen. Midlertidige tilknytninger kan kun tillates i en begrenset tidsperiode som er avtalt på forhånd og som avventer en permanent tilknytning eller er en tilknytning som etter sin art er midlertidig og kun er tenkt å være i drift i en begrenset periode.

### 4-5 Endret systemspenning

Nettselskapet har rett til å endre systemspenning. Nettselskapet bekoster i slike tilfeller nødvendig omlegging av berørte Installasjoner. Eventuell annen oppgradering av berørte Installasjoner bekostes av Installasjonseier, og er Nettselskapet uvedkommende.

### 4-6 Plusskunder

En plusskunde er en sluttbruker med både forbruk og kraftproduksjon på sluttbruker sin side av Tilknytningspunktet. En plusskunde kan ikke ha Anlegg som er konsesjonspliktig bak Tilknytningspunktet eller omsetning bak Tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon, jf. forskrift for omsetningskonsesjonærer (FOR-1999-03-11-302).

Tilknytning skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og normer, og plusskunden plikter å drifte og vedlikeholde produksjonsutstyret og overholde alle krav til spenningskvalitet og effektflyt i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav fra myndighetene og Nettselskapets eventuelle særvilkår for tilknytning av produksjonsenheter til nettet. Eventuelle særvilkår tas inn i eget vedlegg eller reguleres på annet vis. Eventuelle skader som påføres nettet eller andre kunder som følge av feil i plusskundens produksjonsutstyr, skal dekkes av plusskunden, med mindre plusskunden godtgjør at skaden skyldes forhold utenfor plusskundens kontroll.

For øvrig vises det til vilkårene både i Tilknytningsvilkårene og Nettleievilkårene samt eventuelle vedlegg og særvilkår.

## 5 Anleggsbidrag og annen kostnadsdekning

Nettselskapet har innenfor rammene av energiloven § 3-3 tilknytnings- og leveringsplikt til nettkunder som tar ut elektrisk kraft innenfor Nettselskapets konsesjonsområde. Nettselskapet har plikt til å innkreve Anleggsbidrag for dekning av kostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende nettilknytninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, herunder kapittel 16 i forskrift for omsetningskonsesjonærer (FOR-1999- 03-11-302). Nettselskapet plikter også å kreve eventuelle andre kostnader dekket etter kapittel 17 i samme forskrift.

Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes.

Permanent Overføringsnett/Stikkledning som er bygget eller forsterket frem til Installasjonens Tilknytningspunkt, er normalt Nettselskapets eiendom, og Nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom Overføringsnettet/Stikkledningen er helt eller delvis finansiert ved Anleggsbidrag.

Mislighold av plikten til å betale Anleggsbidrag gir Nettselskapet rett til å nekte Tilkobling eller frakoble et tilknyttet Anlegg for uttak/innmating av elektrisk kraft inntil betaling har funnet sted.

## 6 Målepunkt

Plassering av målepunkt avtales i forbindelse med bestilling av tilknytning. Normalt skal en Installasjon ha ett (1) målepunkt som plasseres så nært Tilknytningspunktet som mulig. Målepunktets plassering skal være godkjent av Nettselskapet, og Nettselskapet kan kreve at måleutstyret plasseres på yttervegg i låst skap og/eller være avlesbart utenfra. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Ved tilknytning monterer Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger Nettselskapet sitt måleutstyr for avregning av Nettleie og kraftleveranse/innmating. Nettselskapet fastsetter størrelse og type måleutstyr og eventuelle kontrollapparater, eier disse og forestår nødvendig vedlikehold og målerbytter.

Installasjonseier kan ikke ta i bruk en Installasjon før måleutstyret er montert, eller det skriftlig er avtalt en annen løsning med Nettselskapet. Dersom det er utført arbeid i målepunktet av Installasjonseiers representant og arbeidet ikke er i samsvar med Nettselskapets krav, kan tilknytning utsettes til forholdet er ordnet.

## 7 Frakobling og Tilkobling av Installasjonen

### 7-1 Frakobling og Tilkobling

Frakobling og Tilkobling av en Installasjon kan bare utføres av Nettselskapet eller dennes representant. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap ved Fra- eller Tilkoblinger som er hjemlet i Tilknytningsvilkårene.

Dersom Nettselskapet har frakoblet eller utkoblet en Installasjon, kan ingen andre enn Nettselskapet eller dennes representant tilkoble Installasjonen igjen, jf. også pkt. 7-3.

### 7-2 Frakobling uten nærmere varsel

Nettselskapet eller det lokale eltilsyn (DLE) kan etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FOR-1998-11-06-1060) eller forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FOR-2005-12-20-1626), koble fra et forskriftsstridig Anlegg dersom pålegg om utbedring av mangler ved Installasjonen ikke er etterkommet til avtalt tid, eller dersom det ikke brukes godkjente apparater.

Frakobling kan skje uten nærmere varsel dersom:

- Kundens nett, Anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre Installasjoner medfører fare,
- Kundens nett, Anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre Installasjoner har behov for øyeblikkelig Frakobling/utbedring,
- Kundens nett, Anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre Installasjoner har en eller flere jordingsfeil eller isolasjonsfeil,
- bruk kan medføre ikke ubetydelig skade eller ulempe for Kunden, Nettselskapet eller andre,
- behov for seksjonering grunnet feilsøking i Overføringsnettet eller Kundens Installasjon, eller
- Installasjonseier eller dennes representant har satt Installasjonens måleutstyr ut av drift uten Nettselskapets skriftlige godkjennelse.

Selv om Nettselskapet i henhold til ovennevnte har adgang til å foreta Frakobling uten varsel, skal Nettselskapet likevel etterstrebe varsling der dette er praktisk mulig. Videre skal Nettselskapet ikke opprettholde Frakobling lenger enn det som er nødvendig av hensyn til formålet med hver enkelt Frakobling slik beskrevet ovenfor. Nettselskapet skal også i tilfelle av Frakobling i rimelig utstrekning holde Kunden løpende oppdatert inntil Tilkobling igjen kan finne sted.

### 7-3 Utkobling etter nærmere varsel

Nettselskapet kan koble ut Kundens Anlegg ved behov, f.eks. for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse, ombygging, feilsøking, feilretting eller utvidelse av Nettselskapets eller andre nettkunders Installasjoner.

Nettselskapet skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, som hovedregel varsle de berørte kundene om tidspunkt og varighet i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte.

Nettselskapet skal under driftsforstyrrelser, så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte kunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt for gjenopprettet strømforsyning.

I den utstrekning det er hensiktsmessig, skal Utkoblingen legges til tider som er til minst ulempe for Kunden og Nettselskapet. Varsel om Utkobling medfører ingen plikt for Nettselskapet til å koble ut Anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

## 8 Ansvarsforhold

### 8-1 Kundens krav ved mangel

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Installasjonseier eller forhold på Installasjonseiers side, kan Installasjonseier:

- holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet
- kreve erstatning for tap som følge av mangelen
- kreve prisavslag

For øvrig vises det til bestemmelsene i Nettleievilkårenes pkt. 14, jf. også forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34).

### 8-2 Nettselskapets erstatningsansvar

Nettselskapet er ansvarlig for tap Installasjonseier lider som følge av mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt Nettselskapet godtgjør at mangelen skyldes årsaker utenfor Nettselskapets kontroll, som Nettselskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller kunne unngå eller overvinne følgene av.

Beror mangelen på en tredjeperson som Nettselskapet har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle Tilknytningsvilkårene, er Nettselskapet fri for ansvar bare dersom også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om mangelen beror på en leverandør som Nettselskapet har brukt, eller noen andre i tidligere salgsledd/overordnet nett.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Nettselskapet da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

For øvrig vises det til bestemmelsene i Nettleievilkårenes pkt. 14.

### 8-3 Installasjonseiers medvirkning

Dersom Installasjonseier eller dennes representant har medvirket til skaden eller tapet ved egen skyld, kan Nettselskapets ansvar settes ned eller falle bort, jf. skadeserstatningsloven § 5-1 (LOV-1969-06-13-26).

### 8-4 Personskade

Ansvar for personskade reguleres ikke av Standardvilkårene. Det vises til de alminnelige erstatningsrettslige regler.

## 9 Endring av Tilknytningsvilkårene

### 9-1 Endring av Tilknytningsvilkårene

Nettselskapet har rett til å foreta endringer i Tilknytningsvilkårene. Endringer av innholdet i Tilknytningsvilkårene trer i kraft tidligst 30 dager etter at Nettselskapet har sendt varsel som direkte melding til Kunden eller på annen egnet måte, eksempelvis gjennom Nettselskapets hjemmeside på internett.

### 9-2 Endring av særskilt avtalte tilknytningsvilkår

Eventuelle særskilt avtalte tilknytningsvilkår står partene fritt til å endre etter avtale.

## 10 Tvister

Uenighet om vilkår for tilknytning og bruk av nettet gitt av energiloven med forskrifter kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som kan fatte vedtak i saken.

Tvister i anledning Tilknytningsvilkårene kan for øvrig forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan den ikke samtidig bringes inn for domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for Elklagenemnda. En sak som Elklagenemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.